

## Botón de seta ex

HOME > CATEGORIAS > CUADROS, BOTONES Y PANELES DE MANDO EX > BOTÓN DE SETA EX

Los componentes señalizadores de alta calidad resultan imprescindibles durante montaje en panel. Este grupo incluye: focos y pilotos señalizadores, amperímetros, etiquetas, acoples angulares, botones, conectores de control y mando y muchos otros. Existe la posibilidad de conectar temporalmente a elementos indicadores o de control (montaje en paredes con grosor máximo de 5 mm).

### DATOS BÁSICOS:

Anillo de cierre para montaje rápido  
Certificación completa de componentes montados  
Diferentes bornes de conexión  
Dimensiones estándar de elemento de servicio Ø 30,5 mm

### DATOS TÉCNICOS:

Marcación sg 94/9/CE (ATEX) D II 2G Ex ed IIC T6 / D I M 2 Ex ed I  
Certificado de ensayos de tipo CE PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)  
Temperatura admisible de entorno -20°C hasta +40°C / -55°C hasta +55°C (opcional)  
Tensión nominal 500 V AC  
Corriente nominal 16 A  
Corriente nominal bornes dorados 0,4 A  
Capacidad de conexión nominal y aislamiento sg norma EN 60947-5-1 AC-15: Ue 250 V / Ie 6 A; Ue 500 V / Ie 4 A; DC-13: Ue 24 V / Ie 6 A; Ue 220 V / Ie 1 A  
Acoples de conexión 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Grado de protección sg EN 60529 IP661)  
Dimensiones (alto x ancho x alto) 59 x 31 x 45 mm  
Peso 0,15 kg  
Forma de montaje Ø 30,5 mm orificio de montaje  
Color carcasa - gris  
Material de junta: neopreno (estándar), silicona al flúor o vitón por encargo

### GALERIA PRODUCTO WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



**Núm**

**Descripción**

**Referencia**

1 Botón de seta

5.GHG 418 815

2 Tapa protectora, conforme con IP66

5.GHG 410 1939 R0002

