

Mini conector de mando ex

HOME > CATEGORIAS > CUADROS, BOTONES Y PANELES DE MANDO EX > MINI-CONECTOR DE MANDO EX

Los componentes señalizadores de alta calidad resultan imprescindibles durante montaje en panel. Este grupo incluye: focos y pilotos señalizadores, amperímetros, etiquetas, acoples angulares, botones, conectores de control y mando y muchos otros. Existe la posibilidad de conectar temporalmente a elementos indicadores o de control (montaje en paredes con grosor máximo de 5 mm).

DATOS BÁSICOS:

Anillo de cierre para montaje rápido
Certificación completa de componentes montados
Diferentes bornes de conexión
Dimensiones estándar de elemento de servicio Ø 30,5 mm

DATOS TÉCNICOS:

Marcación sg 94/9/CE (ATEX) D II 2G Ex ed IIC T6 / D I M 2 Ex de I
Certificado de ensayos de tipo CE PTB 97 ATEX 1081 U PTB 99 ATEX 10341)
Temperatura admisible de entorno -20°C hasta +40°C / -55°C hasta +55°C (opcional)
Tensión nominal 500 V AC
Corriente nominal 16 A
Corriente nominal bornes dorados 0,4 A
Capacidad de conexión nominal y aislamiento sg norma EN 60947-5-1 AC-15: Ue 250 V / Ie 6 A; Ue 500 V / Ie 4 A; DC-13: Ue 24 V / Ie 6 A; Ue 220 V / Ie 1 A
Acoples de conexión 2 x 2,5 mm²
Grado de protección sg EN 60529 IP661)
Dimensiones (alto x ancho x alto) 59 x 31 x 45 mm
Peso 0,15 kg
Forma de montaje Ø 30,5 mm orificio de montaje
Color carcasa - gris

GALERIA PRODUCTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



DOCUMENTOS



Hoja de catálogo [Kliknij aby pobrać](#)

Núm

Descripción

Referencia

1	Mini-conector de mando	5.GHG 418 819
2	Tapa protectora, conforme con IP66	5.GHG 410 1939 R0002

